

ВЫБЕРИТЕ НУЖНЫЙ ВАМ ПРИБОР

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ СЕРИИ MPS

Модель	Кол-во каналов	Выходное напряжение	Выходной ток	Пульсации/шумы мВэф.	Отключение выхода	Нерегулируемый выход	Габариты (ДхШхВ), мм	Масса, кг
MPS-1820L-1	1	0-18В	0-20А	≤2			375x255x155	10
MPS-3002D	1+1(ф)	0-30В	0-2А	≤1	●	5В/1А	315x130x165	4
MPS-3002L-1	1	0-30В	0-2А	≤1			315x130x165	4
MPS-3002L-3	2+1(ф)	0-30В	0-2А	≤1		5В/3А	375x255x155	8
MPS-3002LK-1	1	0-30В	0-2А	≤1	●		315x130x165	4
MPS-3002LK-2	1+1(ф)	0-30В	0-2А	≤1	●	5В/1А	315x130x165	4
MPS-3002S	1	0-30В	0-2А	≤1			315x130x165	4
MPS-3003D	1+1(ф)	0-30В	0-3А	≤1	●	5В/1А	315x130x165	5.6
MPS-3003L-1	1	0-30В	0-3А	≤1			315x130x165	5.6
MPS-3003L-3	2+1(ф)	0-30В	0-3А	≤1		5В/3А	375x255x155	8
MPS-3003LK-1	1	0-30В	0-3А	≤1	●		315x130x165	5.6
MPS-3003LK-2	1+1(ф)	0-30В	0-3А	≤1	●	5В/1А	315x130x165	5.6
MPS-3003LK-3	2+1(ф)	0-30В	0-3А	≤1	●	5В/3А	375x255x155	8
MPS-3003S	1	0-30В	0-3А	≤1			315x130x165	5.6
MPS-3005D	1+1(ф)	0-30В	0-5А	≤1	●	5В/1А	335x130x165	7.2
MPS-3005L-1	1	0-30В	0-5А	≤1			335x130x165	7.2
MPS-3005L-3	2+1(ф)	0-30В	0-5А	≤1		5В/3А	375x255x155	8
MPS-3005LK-1	1	0-30В	0-5А	≤1	●		335x130x165	7.2
MPS-3005LK-2	1+1(ф)	0-30В	0-5А	≤1	●	5В/1А	335x130x165	7.2
MPS-3005LK-3	2+1(ф)	0-30В	0-5А	≤1	●	5В/3А	375x255x155	8
MPS-3005S	1	0-30В	0-5А	≤1			335x130x165	7.2
MPS-3010L-1	1	0-30В	0-10А	≤2			375x255x155	10
MPS-6003D	1+1(ф)	0-60В	0-3А	≤1	●	5В/1А	335x130x165	7.2
MPS-6003L-1	1	0-60В	0-3А	≤1			335x130x165	7.2
MPS-6003LK-1	1	0-60В	0-3А	≤1	●		335x130x165	7.2
MPS-6003LK-2	1+1(ф)	0-60В	0-3А	≤1	●	5В/1А	335x130x165	7.2
MPS-6003S	1	0-60В	0-3А	≤1			335x130x165	7.2
MPS-6005L-1	1	0-60В	0-5А	≤2			375x255x155	10

*ф - дополнительный выход с нерегулируемым напряжением



• Внесены в Государственный реестр средств измерений, регистрационный №32050-06