

Наименование	$P_{\text{вых}}$, Вт	$U_{\text{вых}}$, В	$I_{\text{вых}}$, А	Размеры корпуса, мм	Масса, г
RS-100-12	100	12	8,5	159x97x38	640
RS-100-15	100	15	7	159x97x38	640
RS-100-24	100	24	4,5	159x97x38	640
RS-100-48	100	48	2,3	159x97x38	640
RS-150-3.3	100	3,3	30	199x98x38	770
RS-150-5	130	5	26	199x98x38	770
RS-150-12	150	12	12,5	199x98x38	770
RS-150-15	150	15	10	199x98x38	770
RS-150-24	150	24	6,5	199x98x38	770
RS-150-48	150	48	3,3	199x98x38	770

Преобразователи с двумя выходами и общей средней точкой

Наименование	$P_{\text{вых}}$, Вт	$U_{\text{вых1}}$, В	$I_{\text{вых1}}$, А	$U_{\text{вых2}}$, В	$I_{\text{вых2}}$, А	Размеры корпуса, мм	Масса, г
RD-35A	32	5	4	12	1	99x82x35	390
RD-35B	35	5	4	24	1,3	99x82x35	390
RD-35C	35	13,5	2	-13,5	1,5	99x82x35	390
RD-50A	54	5	6	12	3	99x97x36	405
RD-50B	54	5	6	24	2	99x97x36	405
RD-65A	66	5	8	12	4	129x97x38	475
RD-65B	68	5	8	24	3	129x97x38	475
RD-85A	88	5	10	12	5	159x97x38	640
RD-85B	88	5	10	24	2,5	159x97x38	640
RD-125A	131	5	15	12	10	199x98x38	770
RD-125B	133	5	10	24	5	199x98x38	770
RD-125-1224	133	12	7	24	5	199x98x38	770
RD-125-2412	133	24	5	12	7	199x98x38	770
RD-125-1248	138	12	7	48	2,5	199x98x38	770
RD-125-4812	138	48	2,5	12	7	199x98x38	770
RD-125-2448	144	24	4	48	2,5	199x98x38	770
RD-125-4824	144	48	2,5	24	4	199x98x38	770

* Выпускаются также модели с изолированными выходами: RID-65A, RID-65B, RID-85A, RID-85B, RID-125.

Преобразователи с четырьмя выходами

Наименование	$P_{\text{вых}}$, Вт	$U_{\text{вых1}}$, В	$I_{\text{вых1}}$, А	$U_{\text{вых2}}$, В	$I_{\text{вых2}}$, А	$U_{\text{вых3}}$, В	$I_{\text{вых3}}$, А	$U_{\text{вых4}}$, В	$I_{\text{вых4}}$, А	Размеры корпуса, мм	Масса, г
RQ-50B	46	5	6	12	1,5	-5	1	-12	1	99x97x36	405
RQ-50C	50	5	6	15	1,5	-5	1	-15	1	99x97x36	405
RQ-50D	53	5	6	12	1,5	24	1	-12	1	99x97x36	405
RQ-65B	63	5	8	12	3	-5	1	-12	1	129x97x38	475
RQ-65C	65	5	8	15	3	-5	1	-15	1	129x97x38	475