

## DC/DC-преобразователи выходной мощностью 2,5-3 Вт для установки на печатную плату с функцией дистанционного включения/выключения

### Серия FDD03-A Производитель Chinfu

#### Основные свойства:

Диапазон входного напряжения: 4:1, 3:1, 2:1

Электрическая прочность изоляции: 1500 В

Защита от короткого замыкания: продолжительная

Диапазон рабочих температур: -25...+71 °С

Точность установки выходного напряжения:  $\pm 2\%$

Нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения:  $\pm 1\%$

Нестабильность выходного напряжения при изменении нагрузки в диапазоне 0-100%:  $\pm 2\%$  (один выход),  
 $\pm 5\%$  (два выхода),

Пластиковый корпус DIP24: 32x20,3x13 мм

Дистанционное включение/выключение

Масса: 16 г



FDD03-A

Наименование	$U_{вх}$ , В	$U_{вых}$ , В	$I_{вых}$ , мА
<b>Преобразователи с однополярным выходом</b>			
FDD03-05S4A	9-36	+5	500
FDD03-12S4A	9-36	+12	250
FDD03-15S4A	9-36	+15	200
FDD03-05S5A	18-72	+5	500
FDD03-12S5A	18-72	+12	250
FDD03-15S5A	18-72	+15	200
<b>Преобразователи с двухполярным выходом и средней точкой</b>			
FDD03-05D4A	9-36	$\pm 5$	$\pm 250$
FDD03-12D4A	9-36	$\pm 12$	$\pm 125$
FDD03-15D4A	9-36	$\pm 15$	$\pm 100$
FDD03-05D5A	18-72	$\pm 5$	$\pm 250$
FDD03-12D5A	18-72	$\pm 12$	$\pm 125$
FDD03-15D5A	18-72	$\pm 15$	$\pm 100$
<b>Преобразователи с двумя изолированными выходами</b>			
FDD03-0505D4A	9-36	5 / 5	250/250
FDD03-1212D4A	9-36	12 / 12	125/125
FDD03-1515D4A	9-36	15 / 15	100/100
FDD03-0505D5A	18-72	5 / 5	250/250
FDD03-1212D5A	18-72	12 / 12	125/125
FDD03-1515D5A	18-72	15 / 15	100/100