

Краткий обзор Pro'sKit MT-7068. Обеспечивает легкий поиск и устранение неисправностей в телекоммуникационной и компьютерной сети разных стандартов.

Комплект MT-7068, состоящий из модуля проверки состояния кабельных соединений и тоновой прозвонки, предназначен для локализации и устранения повреждений кабелей и разъемов RJ11/RJ45, а также разъемов USB, F, BNC и RCA; для подключения прибор оборудован зажимами типа «крокодил». Тоновая прозвонка MT-7068 обнаруживает телефонные и Ethernet сети, показывает полярность и активные номера линии переноса речевых сигналов и указывает номер активной пары в контурах Ethernet. Модуль проверки текущего состояния удаленных портов и тоновая прозвонка MT-7068 также предлагают стандартный набор функций: визуальную и звуковую индикацию интенсивности сигнала, обнаружение аналогового/тонального сигнала, проверку целостности кабеля. Данные приборы идеально подходят для всех видов сервисных работ в области телекоммуникации, сетевых технологий, передачи данных, аудио/видео, кабельного телевидения, а также для обслуживания кабельных сетей вне помещений.

Возможности оборудования:

- Быстро и легко обнаруживает кабели
 - Обнаруживает скрытые кабели
- Быстро отделяет нужный кабель или пару
 - Не производит шума и экономит время
- Безопасно и эффективно подключается к работающим сетям
 - Подтверждает целостность проводки по разметке
 - Локализирует и устраняет повреждения кабелей

Области применения:

- Медный кабель, в том числе и экранированный (STP) или UTP кабель
 - Коаксиальный кабель 75 или 50 Ом
 - Сети передачи данных 10 Base-T или 10/100 Base-T
- Обеспечение контроля и безопасности двухжильного кабеля
 - Обслуживание старых телефонных линий (типа POTS)

Характеристики прозвонки MT-7068-T

Частота сигнала	1 кГц
Модуляция сигнала	Одно-/двухтональный сигнал
Совместимые разъемы	RJ-45/RJ-11/USB/F/BNC/RCA/зажимы типа «крокодил»
Проверка целостности кабеля	>300 Ом
Напряжение батареи	6 В при 600 Ом
Выбор функции	5-позиционный вращающийся переключатель
Индикация разметки кабеля	8 светодиодных индикаторов
Защита по напряжению	100 В

Индикация разряженности батареи	6.5V
Тип батареи	9 В(6F22)
Размеры (ДхШхГ)	140x70x30 мм

Характеристики модуля-приемника МТ-7068-Т

Частота	1 кГц
Совместимые разъемы	RJ-45/RJ-11/USB/F/BNC/RCA
Разъем для наушника	1
Индикация статуса сигнала	8 светодиодных индикаторов
Индикация разметки кабеля	8 светодиодных индикаторов
Индикация разряженности батареи	6.5 В
Тип батареи	9 В (6F22)
Габариты (ДхШхВ)	250x52x33 мм