



## UT50A Современный цифровой мультиметр

### Особенности

Основные функции	Диапазон	Погрешность
Измерение постоянного напряжения	200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В	+/- (0.5%+1)
Измерение переменного напряжения	200 мВ/2 В/20 В/200 В/750 В	+/- (0.8%+3)
Измерение постоянного тока	200 мкА/20 мА/200 мА/20 А	+/- (0.8%+1)
Измерение постоянного тока	200 мкА/2 мА/20 мА/20 А	+/- (1%+3)
Измерение сопротивления	200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм/200 МОм	+/- (0.8%+1)
Измерение емкости	2 нФ/20 нФ/2 мкФ/100 мкФ	+/- (4%+3)
<b>Специальные функции</b>		
Тестирование диодов	+	
Прозвонка р-п переходов	+	
Удержание показаний	+	
Подсветка дисплея	автоматическая	
Полноэкранный дисплей	+	
Режим сна	+	
Индикатор разряда батареи	+	
Сопротивление на входе	около 10 МОм	
Индицируемое число	1999	

### Основные характеристики

Источник питания	9В батарея (6F22)
Размер ЖК дисплея	59 x 25 мм
Цвет прибора	Красный и серый
Вес прибора	около 275 гр
Размер прибора	165 x 80 x 38.3 мм
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, руководство, зажим
Дополнительные аксессуары	Щупы (UT-TL, UT-L1, UT-L2)