

Технические характеристики на токовые клещи FC-35:

Функции	Диапазон	Погрешность	FC-35
Перемен. А	200А	$\pm(2.5\%+8d)$	*
Постоян. А	200А	$\pm(2.0\%+5d)$	
Постоян. V	600V	$\pm(0.5\%+1d)$	0.2-600V auto
Перемен. V	600V	$\pm(1.5\%+2d)$	0.2-600V auto
Сопротивление	20M Ω	$\pm(3.0\%+5d)$	0.2k-20M Ω auto
Тест диодов	Open circuit voltage 1.5V, Test current 0.3mA (FC-35 only)		
Прозвонка	Buzzer sounds at 100 Ω		
Бесконтактный детектор напряжения : 100~600VAC			
Размер(НхWxD)	178mm x 65mm x 32mm		
Вес	170g		